



De voeding levert een gestabiliseerde gelijkspanning, traploos instelbaar tussen 0 en 12 V.

Bovendien wordt er een wisselspanning geleverd, die instelbaar is op 2, 4, 6 of 12 V. De wisselspanning is niet gestabiliseerd.

De twee uitgangen kunnen gelijktijdig tot 3 A leveren.

Beide uitgangen zijn beveiligd tegen overbelasting. Het DC-gedeelte is elektronisch beveiligd en wordt automatisch gereset, terwijl het AC-gedeelte is voorzien van een stroomonderbreker die handmatig moet worden gereset als deze uitschakelt.



Let op!

De meegeleverde voedingskabel is voorzien van aardingsconnectoren en de voeding moet om veiligheidsredenen worden aangesloten op een stopcontact met aarde.

Bediening:

- Bouw de gewenste opstelling
- Kijk deze goed na voordat de voeding wordt aangesloten
- Sluit de voeding aan op het lichtnet met de meegeleverde kabel. Het wordt aanbevolen om de spanning te verlagen voordat u de stroom inschakelt.
- Activeer de schakelaar "Aan / Uit". De knop licht op om aan te geven dat de voeding is ingeschakeld.

Sluit de externe apparatuur aan op het gelijkstroom (DC) of wisselstroom (AC) stopcontact. Pas de spanning aan op de gewenste waarde.

Specificaties:

DC

Uitgangsspanning: 0-12V gestabiliseerd
Traploos instelbaar
Uitgangsstroom (max): 3A
Rimpel en ruis (max): 100 mV
Schermresolutie 3 cijfers
Weergaveprecisie: +/- 0,15 V

AC

Uitgangsspanning: 2-4-6-12 V
Trapsgewijs instelbaar
Uitgangsstroom (max): 3A
Kiesprecisie (maximale belasting): +/- 5%

Diversen:

Afmetingen (bxdxh): 203 x 225 x 117 mm
Gewicht: 3,2 kg
Netspanning: 230 V, 50-60 Hz
Stroomverbruik: 110 W (max.)
Stroomverbruik: 0,5 A (max.)
Inactieve stroom (ongeveer): 50 mA
Zekering: T 1A (traag)